

Návod na obsluhu a použitie

# EREPROM-01A

MAZAČ PAMÄTÍ EPROM



## Mazač pamätí EREPROM-01A

EREPROM-01A je mazač pamätí EPROM, vyznačujúci sa malými rozmermi, vysokou účinnosťou vymazávania a jednoduchou obsluhou. Súčasne je možné vymazávať až 5 EPROM v 40-pinových DIL púzdrach. V EREPROM-01A je zabudovaný časovač, ktorý môže byť nastavený na štandardnú (odporúčanú), skrátenú alebo predĺženú dobu vymazávania.

### Technické parametre

- nastavenie časovača 7,5, 15 alebo 30 minút.
- napájacie napätie 12V/500mA, nestabilizovaný
- rozmery (d x š x v) 158 x 69 x 37mm
- výkon UV trubice 4 W
- životnosť UV trubice > 4000 hodín

### Postup pri práci s EREPROM-01A

- pripojiť napájací zdroj - LED "BUSY" sa rozsvieti zelene
- EPROM, určené na vymazanie uložiť vedľa seba na podložku do vyznačeného priestoru
- mazačom pamätí EREPROM-01A prikryť pripravené EPROM tak, aby sa ich okienka nachádzali pod výbojkou
- stlačiť tlačidlo "START". LED "BUSY" sa rozsvieti červene - znamená to rozsvietenie UV výbojky a teda začiatok vymazávania.
- po uplynutí nastaveného časového intervalu, čo je indikované zeleným svetlom LED diódy a zvukovým znamením, sú EPROM vymazané.

### Poznámky :

- Stlačením tlačidla "START" sa nastavuje časovací obvod na želaný čas aktivácie vymazávania. Štandardné stlačenie tlačítka štartuje 15 minútový čas mazania, tento interval je možné skrátiť alebo predĺžiť. Každé stlačenie tlačítka "START" je indikované krátkym zvukovým znamením.
- Ukončenie vymazávania je indikované aj zvukovým znamením. V rušnom prostredí môžete zvýšiť intenzitu zvukovej signalizácie presunutím jumpera, umiestneného neďaleko UV výbojky, z pozície HALF na FULL.
- Za prípadné problémy, spôsobené použitím iného napájacieho zdroja, ako odporúčaného, nepreberá výrobca zodpovednosť.

### Spôsob použitia tlačítka START:

- jedno stlačenie tlačítka nastaví vymazávací čas na štandardných (a odporúčaných) 15 minút.. LED BUSY blikne jeden krát na potvrdenie činnosti a potom svieti červeno.
- stlačenie tlačítka dva krát za sebou nastaví skrátený vymazávací čas 7.5 minúty. LED BUSY blikne dva krát.
- jedno dlhšie stlačenie tlačítka (viac ako 1 sekunda) nastaví predĺžený (30 minút) vymazávací čas. LED BUSY blikne tri krát.



- tri a viac stlačení tlačítka rušia predchádzajúce nastavenie a ukončia proces vymazávania

**Dôležité upozornenie:**

UV žiarenie je škodlivé pre zrak aj pokožku. Preto počas vymazávania ponechajte mazač v pracovnej polohe. Na zistenie, či je vymazávací proces ukončený, slúži zelená farba LED a zvukové znamenie.

**Príslušenstvo:**

- sieťový adaptér 12V/500 mA
- podložka